



## Données générales

Code Radium	OTDA4070
Désignation	DRIVER DALI 1CH 36W/24V IP20 RADIUM
EAN 10 (unité)	4003556010970
Unité de transport (pièces)	40
EAN 40 (carton)	4003556410978
Poids brut du carton en kg	11.6
Longueur box in m	0.44
Largeur du carton en m	0.32
Hauteur du carton en m	0.16
Poids du produit	170 g
Product status	<span style="color: green;">●</span> Actif

## Les paramètres électriques

Valeur nominale de puissance de sortie max.	36.0 W
puissance de sortie	0-36.0 W
Facteur de puissance	≥0,95
Tension de sortie	24 V
Résistance aux surtensions (L - N)	2 kV
Nombre de canaux	1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Gradable	Oui
Réglage avec bouton-poussoir	Oui
Interface de gradation	DALI

## Les paramètres électriques

DALI Device Type	DT6
------------------	-----

## Durée de vie

Durée de vie	50000 h
Température Tc max.	90 °s Celsius

## Spécification

Efficacité moyenne	88 pourcent
longueur	210 mm
hauteur	30 mm
largeur	43 mm
Matériel	Matière plastique
modèle	statique

## Notices explicatives pour fonctionnement

classe de protection (IP)	IP20
Mode de connexion	pincés à ressort
Zone de température ambiante	-25...+50 °C
Température Tc max.	90 °s Celsius

## Notices explicatives

Alimentation tension constante 1 canal 24V pour charge LED jusqu'à 36W, dimmable via DALI ou l'interface bouton, pour utilisation en intérieur

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale. Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Particularités



### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

## Driver LED DALI

DRIVER DALI 1CH 36W/24V IP20 RADIUM

**Radium**

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.